

# AS 140, AS 141, AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32

## Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

### Extern anrufen

Amtsholung mit "0" **0** Amtsholung automatisch

### Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0")

**\*** **0** **0** Externrufnummer (MSN) eingeben **#**

### Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")

**0** **R** **\*** **2** **9**

### Intern anrufen

Amtsholung mit "0" Amtsholung automatisch **#**

Internrufnummern - 11 bis 99, abhängig von der 1. Dekade

### Weitergabe intern ohne Ankündigung

**R**

### Weitergabe extern

**R** **0** **R** **\*** **2** **0**

### Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen

**R** **\*** **8** **R** **\*** **2** **1**

### Anklopfen intern

**R** **\*** **1** **9**

### Anklopfschutz

**\*** **5** **5** 1 = ein  
0 = aus 1 = 1. Internrufnummer  
2 = 2. Internrufnummer  
0 = beide Internrufnummern

### Türöffervariante 2 (Nachtschaltung / AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

**\*** **5** **3** 4 = aus  
5 = ein Türrufnummer

### Türsprechstelle anrufen / Türruf heranholen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

**\*** **1** **1**

### Türöffner betätigen (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

Türgespräch **R** **\*** **1** **1** direkt **\*** **1** **2**

### Umleitung von (Follow me) einschalten

**\*** **5** **7** **1**

### Umleitung von (Follow me) ausschalten

**\*** **5** **7** **0**

### Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

**\*** **5** **8** 1=ständig  
2=bei Besetzt  
3=bei Nicht-melden 1=extern. Ziel  
2=intern. Ziel  
3=Kurzw. Ziel umgeleitete  
Internrufnummer Rufnummer  
oder Kurzwahlziel **#**

### Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

**\*** **5** **8** **0** umgeleitete  
Internrufnummer

### Umleitung zu - Anrufweitschaltung (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

Ständig **\*** **6** **3** 1 = ein, wenn  
Ziel kein Kurzwahlziel ist Anlagenrufnr.  
oder MSN **#** Rufnummer  
oder Kurzwahlziel **#**

bei Besetzt **\*** **6** **4** 2 = ein, wenn  
Ziel ein Kurzwahlziel ist Anlagenrufnr.  
oder MSN **#** Rufnummer  
oder Kurzwahlziel **#**

bei Nicht-melden **\*** **6** **5** Anlagenrufnr.  
oder MSN **#** Rufnummer  
oder Kurzwahlziel **#**

aus-schalten **\*** **6** **3** **0** Anlagenrufnr.  
oder MSN **#**

**Hinweis:** An Endgeräten, die keine **\***-Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der **\***-Taste die Ziffern **9****9** drücken.

Identnr. 526 940

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany 0003

Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Technische Hotline: 0190/570122

Mo-Fr: 8:30-17:30 (Fr: 14:30)

## Anrufbeantwortergespräch übernehmen

Internrufnummer des Anrufbeantworters

## Anrufe heranholen

Externruf **8** Türruf **1 1**

## Anrufschutz

**4 3** 1 = 1. Internrufnummer  
2 = 2. Internrufnummer  
0 = beide Internrufnummern 1 = Internanrufe  
2 = Externanrufe  
3 = alle Anrufe  
0 = Schutz aus

## Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

**5 3** 1 = ein  
0 = aus  
2 = alle aus  
3 = alle ein Rufnummer der Anrufvariante 2

## Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern)

**5 4** 1 = ein  
0 = aus  
2 = alle aus  
3 = alle ein Rufnummer der Anrufvariante 3

## Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

**5 0** 1 = ein  
0 = aus

## Besetztton bei Besetzt - Busy on Busy

**4 6** 1 = ein  
0 = aus Externrufnummer

## Dreierkonferenz (intern/extern)

**R** **R** **6 1**

## Dreierkonferenz - ISDN

**R** **6 0** **R** **6 1**

## Durchsage zu Systemtelefonen (AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

**4 8** Internrufnr. SysTel  
00 = zu allen SysTel

## Halten einer Verbindung (nur am Mehrgeräteanschluß)

**R** **6 0** **R** **6 0**

## Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten

**4 2** 1 = ein  
0 = aus

## Parken in der Telefonanlage

**R** **2 2** Entparken **2 2**

## Parken in der ISDN-Vst. (nur am Mehrgeräteanschluß)

**R** **2 7** Verbindungskennung 0 bis 9

## Entparken in der ISDN-Vst.

**2 8** Verbindungskennung 0 bis 9

## Raumüberwachung

vorbereiten **4 5** ausführen

## Relais schalten (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

**0** Internrufnummer 1 = ein  
0 = aus

## Rückfrage / Makeln

**R** **R** mit "0" zurück zum Externgespräch  
mit Internrufnummer zum Interngespräch ...

## Rückruf bei Besetzt (ISDN)

**R** **2 2**

## Rückruf intern einleiten

**R** **1 9**

## Telefonbuch - Rufnummer wählen

**3** **0 0 0** bis **1 9 9** AS 140 bis AS 191  
**2 9 9** AS 31 ST, AS 32

## Telefonschloß

**5 6** 1 = abschließen  
0 = aufschließen Telefoncode

## Türrufumleitung einschalten (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

**5 8 1** 1 = Externziel  
3 = Kurzwahlziel Internrufnummer der Tür Rufnummer oder Kurzwahlziel

## Türrufumleitung ausschalten (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

**5 8 0** Internrufnummer der Tür