

Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

* 5 8 0 umgeleitete Internrufnummer

Umleitung zu - Anrufweiterschaltung (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

Ständig * 6 3 1= ein, wenn Ziel kein Kurzwahlziel ist Anlagenrufnr. oder MSN Rufnummer oder Kurzwahlziel

bei Besetzt * 6 4 2= ein, wenn Ziel ein Kurzwahlziel ist Anlagenrufnr. oder MSN Rufnummer oder Kurzwahlziel

bei Nicht-melden * 6 5 Anlagenrufnr. oder MSN Rufnummer oder Kurzwahlziel

aus-schalten * 6 3 0 Anlagenrufnr. oder MSN

Ab Version 6.0 werden die obigen Prozeduren wie folgt zusammengefasst:

* 6 3 1= Externziel 0= deaktiv
3= Kurzwahlziel 1=ständig
2=bei besetzt MSN eingeben, die umgeleitet werden soll
3=bei nichtmelden

→ Rufnr. oder Kurzwahlziel eingeben

Timer ein-/ausschalten

* 1 3 Timer-Gruppe 0 = Timer aus
1 = Timer ein
2 = Funktion aus
3 = Funktion und Timer ein

Hinweis: An Endgeräten, die keine * -Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der * -Taste die Ziffern 9|9 drücken. Die Bedienung der aufgeführten Funktionen am ISDN-Endgerät ist abhängig vom ISDN-Endgerätetyp und ggf. eingeschränkt.

Identnr. 523 445

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany 0038

Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

AS 40

Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

Extern anrufen

Amtsholung 0 Amtsholung
mit "0" spontan mit intern

Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0")

* 0 0 Externrufnummer (MSN) eingeben

Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")

0 R * 2 9

Intern anrufen

Amtsholung Amtsholung
mit "0" spontan mit intern

Internrufnummern - 11 bis 99 (Ab Version 6.0: bis zu 4 stellige Internnummern)

Weitergabe intern ohne Ankündigung

R

Weitergabe extern

R 0 R * 2 0

Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen

R * 8 R * 2 1

Anklopferschutz

* 5 5 1 = ein
0 = aus 1 = 1. Internrufnummer
2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern

Anrufbeantwortergespräch übernehmen

Internrufnummer des Anrufbeantworters Ab Version 6.0 mit gezieltem Heranholen möglich.

Anrufe heranholen

Extern-ruf * 8 Gezieltes Heranholen * 2 6 Intern-rufnummer

Anrufschutz

* 4 3 1 = 1. Internrufnummer
2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern 1 = Internanrufe
2 = Externanrufe
3 = alle Anrufe
0 = Schutz aus

Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

* 5 3 1 = ein
0 = aus Rufnummer der Anrufvariante 2
2 = alle aus
3 = alle ein

Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern)

* 5 4 1 = ein
0 = aus Rufnummer der Anrufvariante 3
2 = alle aus
3 = alle ein

Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

* 5 0 1 = ein
0 = aus

Besetztton bei Besetzt - Busy on Busy

* 4 6 1 = ein
0 = aus Externrufnummer

Dreierkonferenz (intern/extern)

R R * 6 1 *

Dreierkonferenz - ISDN

R * 6 0 R * 6 1 *

Durchsage zu Systemtelefonen

* 4 8 Internrufnr. SysTel
00 = zu allen SysTel
(ab Version 6.0: 0=Durchsage zu allen Systel)

ISDN - Halten einer Verbindung (nur am Mehrgeräteanschluß)

R * 6 0 R * 6 0

Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten

* 4 2 1 = ein
0 = aus

Parken in der Telefonanlage

R * 2 2 Ent-parken * 2 2

Ab Version 6.0 gelten folgende Prozeduren:

R * 2 7 * 2 8

Rückfrage / Makeln

R R mit "0" zurück zum Externgespräch
mit Internrufnummer zum Interngespräch

Rückruf bei Besetzt (ISDN und Intern)

R * 1 9

Telefonbuch - Rufnummer wählen

* 3 0 0 0 bis 9 9 9

Telefonschloß

* 5 6 1 = abschließen Telefoncode
0 = aufschließen

Türrufumleitung einschalten

* 5 8 1 1 = Externziel Internrufnummer der Tür Rufnummer oder Kurzwahlziel
3 = Kurzwahlziel

Türrufumleitung ausschalten

* 5 8 0 Internrufnummer der Tür

Türrufvariante 2 (Nachtschaltung)

* 5 3 4 = aus
5 = ein Internrufnummer der Tür

Türsprechstelle anrufen / Türruf heranholen

* 1 1 Internrufnummer der Tür

Türöffner betätigen

Türgespräch R * 1 1 Internrufnummer der Tür

direkt * 1 2 Internrufnummer der Tür

Umleitung von (Follow me) einschalten

* 5 7 1 Internrufnummer des Telefons von dem umgeleitet werden soll

Umleitung von (Follow me) ausschalten

* 5 7 0 Ab Version 6.0 Internrufnummer des umgeleiteten Telefons eingeben

Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

* 5 8 1=ständig
2=bei Besetzt
3=bei Nicht-melden 1=extern. Ziel
2=intern.Ziel
3=Kurzw.Ziel umgeleitete Internrufnummer Rufnummer oder Kurzwahlziel

ab Version 6.0 wie folgt:

* 5 8 1=extern. Ziel
2=intern.Ziel
3=Kurzw.Ziel 0=deaktiv
1=ständig
2=bei Besetzt
3=bei Nicht-melden umgeleitete Internrufnummer Rufnummer oder Kurzwahlziel